

# SERIE FV30B+C

Descargador de sobretensiones Tipo 1+2 usados en:



- Entradas de servicios eléctricos en sitios CON apantallamiento externo, para proteger contra descargas directas de rayo, sobretensiones inducidas y operaciones de conmutación de la red eléctrica.
- Combinan gran capacidad de protección con un Nivel de Protección excelente (< 600V).

Corriente de rayo 10/350	Iimp	7kA
--------------------------	------	-----

Corriente nominal 8/20	In	30 kA
------------------------	----	-------

Corriente máxima 8/20	I <sub>max</sub>	60 kA
-----------------------	------------------	-------

Referencias	MCOV U <sub>c</sub>	Usos Posibles			Voltaje de Protección U <sub>p</sub>
FV30B+C/1-150S	150V	L-N	L-T	N-T	< 600V
FV30B+C/2-150S		L-N-T	2L-N	2L-T	
FV30B+C/3-150S		2L-N-T	3L-N	3L-T	
FV30B+C/4-150S		3L-N-T			
FV30B+C/1-320S	320V	L-N	L-T	N-T	< 1.800V
FV30B+C/2-320S		L-N-T	2L-N	2L-T	
FV30B+C/3-320S		2L-N-T	3L-N	3L-T	
FV30B+C/4-320S		3L-N-T			

